



# DN9610 AES50 Repeater

KLARK TEKNIK DN9610は、以前の到達可能な距離から、より長い距離にAES50の多重チャンネル・デジタル・オーディオ・ネットワーク接続 (CAT5e/CAT6 ケーブル) を引き延ばすことができ、優れた費用対効果を実現しました。

DN9610は、丈夫でコンパクトなアルミケースに衝撃を吸収するシリコン・スリーブで保護し、どこにでも置くことを可能としました。しかも多くのDIボックスとほぼ同等のサイズです！

各DN9610は、最大100m、2つのAES50ストリームを引き延ばすことができます。電源に障害が発生した場合でも、継ぎ目のない回復が行えるように二重のリダundant電源で供給することが出来ます。また電源コネクタは、抜け防止としてロック機能付きDCコネクタを採用しました。

DN9610は24ビット48kHzと24ビット96kHzで動作し、同時に異なるクロック・レート of 2つのAES50ストリームをサポートすることが出来ます！またユニットを通過するレーテンシはわずか0.03mSです。

複数のDN9610を直列に接続することを可能とし、相当な距離AES50を伝送することが出来ます。

別々のLEDステータス表示は、電源、AES50入力1、AES50入力2、AES50出力1、AES50出力2に対して用意されており、4つのRJ-45ソケットは、丈夫なNeutrik EtherConコネクタを採用しました。

DN9610は、どのようなAES50対応デバイスでも動作します。

## Overview

- 2つの独立したAES50接続を最大100mまで延長可能
- 最大96チャンネル双方向の24ビット・オーディオ信号の送受信が可能
- デュアルリダundant AES50をサポート
- 丈夫でロック機能のあるノトリック EtherCon コネクタを採用
- それぞれのAES50接続状態の確認が出来るLED表示
- 2つの非同期AES50ポート
- 0.03mSレーテンシ
- 凹凸のあるシリコンカバーにより積み重ねが可能
- ロック可能なリダundant PSUコネクタを採用
- 一般的な9-18V 500mAのDC電源で動作可能
- ユニバーサルPSUを付属



## ベストエックオーディオ株式会社

本社 〒130-0011 東京都墨田区石原4-35-12

Tel (03) 6661-3825 Fax (03) 6661-3826

大阪 〒531-0072 大阪市北区豊崎3-4-14 ショーレイビル602

Tel (06) 6359-7163 Fax (06) 6359-7164

Web : [www.bestecaudio.com](http://www.bestecaudio.com)

Email : [info@bestecaudio.com](mailto:info@bestecaudio.com)

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。2013年5月現在